

1 Standaard setting voor de DE1 & DE2

F0/FL: Frontlicht met de rijrichting wisselend	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 330 = 8, CV 346 = 4
F1: Sluitlicht met de rijrichting wisselend	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 362 = 1, CV 378 = 2
F2: Binnenverlichting aan/uit	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 394 = 32, CV 410 = 32

2 Persoonlijke aanpassingen van de CV's voor de decoder

Maximale snelheid:	CV 5 mogelijke waarden 0 - 64 (standaard = 40)
Frontlichten dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0, CV 278 en CV 286 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)
Sluitlichten dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0, CV 262 en CV 270 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)
Binnenverlichting dimmen:	CV 31 = 16, CV 32 = 0, CV 302 mogelijke waarden 0 - 31 (standaard = 31)

3 Alternatieve functie toewijzing met de CV's voor de decoder

Front- en sluitlicht met rijrichting wisselend op F0:	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 330 = 9, CV 346 = 6
Binnenverlichting aan/uit op F1:	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 362 = 32, CV 378 = 32
Noodseinverlichting op F2:	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 394 = 15, CV 410 = 15
Rangeersnelheid aan/uit op F3:	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 426 = 2, CV 442 = 2
Acceratie/deceleratie vertraging uit/aan op F4:	CV 31 = 16, CV 32 = 2, CV 458 = 2, CV 474 = 2